

WAVE

WAVE-BT235 Bluetooth Handsfree Käyttöohje



 Bluetooth[®] 5

Kiitos että valitsit WAVE -tuotteen.
Jotta saisit tuotteesta kaiken mahdollisen hyödyn irti,
suosittelemme lukemaan tämän lyhyen käyttöohjeen.

Laitteen osat ja painikkeet



Toiminto	Toimenpide
Päälle	Aseta virtakytkin asentoon on.
Pois päältä	Aseta virtakytkin asentoon off.
Laiteparitus	Pidä monitoiminäppäintä pohjassa noin 3 sekuntia, kunnes sininen ja punainen valo vilkkuvat vuorotellen.
Vastaaminen	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Lopetus	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä monitoiminäppäintä pohjassa noin 2 sekuntia.
Uudelleen soitto viimeksi soitettuun numeroon	Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa lyhyesti.
Sirin, Bixbyn tms. aktivointi	Paina kerran mykistyspainiketta.
Mikrofonin mykistys puhelun aikana	Paina kerran mykistyspainiketta.
Äänenvoimakkuuden säätö	Paina +/- näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
Play/Pause	Paina monitoiminäppäintä kerran lyhyesti.
Edellinen/ seuraava kappale	Paina +/- näppäintä pohjassa 2 sekunnin ajan.
Tehdasasetusten palautus	Pidä monitoiminäppäintä pohjassa noin 4 sekuntia laitteen ollessa latauksessa, kunnes LED-valo välkkyi sinisenä.

Lataaminen:

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laitteen täyteen lataaminen kestää noin kaksi tuntia.
- Käytä lataamiseen joko USB -laturia tai tietokoneen USB -porttia ja USB Type-C -latauskaapelia.
- Lataamisen aikana LED -merkkivalo palaa punaisena ja muuttuu siniseksi akun latauduttua täyteen.
- LED -merkkivalo vilkahtaa kahdesti punaisena akun varauksen käytessä vähiin. Kuulet myös "Battery low" varoituksen kuulokkeesta.

Laiteparitus:

- Paina kuulokkeen monitoiminäppäintä pohjassa noin 3 sekuntia, LED -merkkivalo vilkkuu vuoroin punaisena ja sinisenä. Kuulet äänimerkin "Pairing", jos kuuloke on korvassasi.
- Avaa mobiililaitteesi Bluetooth valikko, etsi ja valitse löydettyjen laitteiden listalta WAVE-BT235. Syötä tarvittaessa oletussalasana 0000. Merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun yhteys on luotu onnistuneesti.

Pariliitoksen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuun laitteeseen sen Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

Laiteparitus ja käyttö kahdessa laitteessa samanaikaisesti:

(Multipoint on hyödyllinen ominaisuus jos käytössäsi on kaksi laitetta.)

- Sammuta ensimmäisenä paritetun laitteen Bluetooth.
- Suorita laiteparitus toiseen laitteeseen yllä olevan ohjeen mukaisesti.
- Kun kuuloke on paritettu molempiin laitteisiin, sammuta kuulokkeen virta.
- Kytke ensimmäiseksi paritetun laitteen Bluetooth päälle.
- Käynnistä kuuloke.

Pariliitoksen jälkeen kuuloke kytkeytyy käynnistettäessä automaattisesti paritettuihin laitteisiin niiden Bluetooth -toiminnon ollessa päällä.

Tekniset tiedot:

- Bluetooth V5.2 + multipoint
- Tuetut Bluetooth profiilit: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- Akun kapasiteetti: 110mAh
- Valmiustila-aika: 300h
- Puheaika: 12h
- Latausaika täyteen: noin 2h
- Toimintaetäisyys: 10m esteettömässä tilassa

Huomioitavaa:

- Akun lataaminen ja tyhjentäminen heikentää akun kapasiteettia ajan kuluessa. Se on täysin normaalia kaikille ladattaville akuille.
- Irroita USB -laturi aina verkkovirrasta kun laite on ladattu täyteen.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen: (Sähkö- & elektroniikkalaiteromu)



Oheinen merkintä tuotteessa tai sen käyttöohjeessa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen. Elektroniikkajätettä otetaan maksutta vastaan sinua lähimpänä olevassa kierrätyskeskuksessa. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia ja edistää materiaalien uudelleenkäyttöä.

EU Declaration of Conformity

We, Bat.Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Bluetooth handsfree WAVE-BT235

is in accordance with following Directives:

**(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU**

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006
EN 60950-1: A11:2009
EN 60950-1: A1:2010
EN 60950-1: A12:2011
EN 60950-1: A2:2013
EN 300 328 V2.1.1

RoHS: EN 62321-4:2013
EN 62321-5:2013
EN 62321-6:2015
EN 62321-7:2015

Signed for and on behalf of
Bat.Power Oy

Ylöjärvi 16.5.2023



Tommi Järvinen Managing Director